

아래 버튼을 클릭하여 보다 자세한 사용방법을 확인하세요.





Ser.) LOCKED 도어록이 잠겨 있습니다. ↔ 인천광역시 대한민국



CC



도어록 제어 버튼





※1회성 기능이며 1번 누르면 개방, 1번 더 누르면 취소

열쇠 아이콘을 누르면 해당 도어록의 문을 열 준비를 합니다. (약 5분 동안) (스마트오픈 및 매직터치를 기능의 반경설정 안에서 사용시 편리 합니다.)











앱 기본화면 혹은 도어록 메인화면 좌측 상단의 [전체메뉴]버튼(≡)을 누르면, 앱 전체메뉴 서랍이 열립니다. 전체메뉴는 개별 도어록 메뉴와는 별개로, 앱의 포괄적인 기능을 담당하는 메뉴를 모아둔 곳 입니다.







⑥웹사이트 : UNICOR 공식 웹사이트로 이동합니다. (www.unicor.co.kr)

⑤ 앱 설정 : 자동 로그인, 지문인식, 알림, 즐겨찾기 등의 설정을 하실 수 있고, 현재 앱의 버전정보 등을 확인하실 수 있습니다.

④ 마이페이지 : 회원가입시 등록한 이름, 나이, 성별을 수정 하실수 있으며, 전화번호 변경, 비밀번호 변경, 로그아웃, 회원탈퇴를 하실 수 있습니다.

③ Guest Key 등록 : 회원의 경우 Guest Key를 등록하시면 됩니다.

② Bridge 등록/관리 :Bridge 등록하기, 등록된 Bridge에 도어록 연결하기, 업데이트 / 이름변경 / 도어록 연결해제 / Bridge 삭제를 하실 수 있습니다.

① 도어록 등록 : 새로운 도어록을 추가할 수 있습니다.



Bridge란? Bridge기능은 UNICOR 도어락을 근거리에서 뿐 아니라 원격지에서도 제어가 가능토록 범위를 확장시켜 주는 기능 입니다. UNICOR App을 통해 인터넷만 연결되면 전세계 어디에서든 도어락의 상태를 확인 및 잠금, 잠금 해제를 할 수 있습니다.

⑧ 메일발송 : UNICOR 앱과 관련한 문의나 건의사항 등을 보낼 수 있습니다. (support@unicor.co.kr)

⑦ 도움말 : UNCIOR APP 도움말 페이지로 이동합니다.



있습니다.



여러개의 도어록이 등록된 경우 원하는 도어록을 선택하면 선택된 도어록을 제어할 수









도어록 메인화면 하단 우측의 [도어록 설정] 버튼을 누르고 도어록 설정 메뉴에서

••••	> 9:00 AM					
<	도어락설정					
UN-9000 Serial : UNHTUN90008CC8F40FAD72057FGI6E						
1	도어록 이름	우리집				
	도어록 위치정보	인천광역시,대한민국 >				
	도어록 비밀번호	>				
	1회용 비밀번호	>				
	출입기록 알림수신					
	출입기록 알림발신					
Ũ	도어록 삭제	>				
스마트 키위						
	스마트 오픈 >					
	매직터치 >	\bigcirc				



P	9:00 AM	
도	어록 설정	
UN-9000 Serial : UNHTUI	N90008CC8F40FAD72057FG	16E
도어록 이름		우리집 〉
도어록 위치정보	인천광역시	,대한민국 >
록 이름		8
사무실		
	확인	
도어록 삭제		>
키위		
스마트 오픈 >		
매직터치 >		



아이콘을 눌러 문열기 도어록에 근접하게되면 자동으로 도어록의 개폐상태를 아이콘으로 알려주며 아이콘을 눌러 도어록을 잠그거나 열수 있습니다.







04 도어록 상태 표시창 (열림/닫힘 버튼) 현재 도어록의 개폐상태를 아이콘으로 표시해 주며 제어가 가능합니다.

도어록이 잠겨 있습니다.

도어록이 열렸습니다.

연결 시도중 입니다.





④ 블루투스 꺼짐 : 블루투스가 꺼져 있을 경우 알려줍니다. 블루투스를 끄시면 도어록 제어 및

제어 및 스마트 키위 기능을 사용할 수 없습니다.

③ 셀룰러 꺼짐 : 셀룰러 데이터가 꺼져 있을 경우 알려줍니다. 셀룰러 데이터를 끄시면 도어록

더욱 정교하게 확인, SMART KeyWe기능을 더욱 효율적으로 이용 할 수 있습니다.

② 와이파이 꺼짐 : 와이파이가 꺼져 있을 경우 알려줍니다. 와이파이를 사용하면 단말기 위치를

① GPS 꺼짐 : GPS가 꺼져 있을 경우 알려줍니다. GPS를 끄시면 스마트 키위 기능을 사용할 수 없습니다.



알림을 받을 수 없습니다. ⑨ 제한사용자 : 제한사용자 (정기 방문자 권한)일 경우, 알려줍니다. ⑩ 일시정지중 : 일시정지된 도어록일 경우 (관리자가 해당 유저의 사용을 일시정지 시켰을 경우) 알려줍니다. ⑪ Guest : Guest Key 사용자일 경우 알려줍니다..

⑧ 알림 OFF : 알림기능이 꺼져있을 경우 알려줍니다. 알림기능이 꺼져 있으면 제어 기록 등의 실시간 푸쉬

⑦문열림 : 해당 도어록이 설치된 문이 열려있을 경우 알려줍니다.

⑥ 배터리 없음 : 도어록 배터리가 없을때 알려줍니다.

도어록 제어가 가능합니다

⑤ 접속불가 : 도어록에 접속할 수 없을 경우 알려줍니다. 블루투스 유효거리 이내에 서만 접속,

스마트 키위 기능을 사용할 수 없습니다.

③ 즐겨찾기: 즐겨찾기된 도어록일 경우 알려줍니다. 즐겨찾기된 도어록은 앱 실행시 자동 선택됩니다. ④ 알림 ON : 알림기능이 켜짐으로 설정되었음을 알려줍니다. 실시간 푸쉬 알림을 받으실 수 있습니다.

④ 매직터치 : SMART KEYWE 기능을 사용하는 경우, 설정된 기능을 알려줍니다.

③ 스마트 오픈 : SMART KEYWE 기능을 사용하는 경우, 설정된 기능을 알려줍니다.

⑩ 접속가능 : 블루투스 유효거리 이내에 있을때 알려줍니다. 도어록 제어가 가능합니다.



06 출입기록

개방시간 등을 표시 해 줍니다.



도어록 메인화면 하단의 출입기록 버튼을 통해 진입 가능합니다. 해당 도어록의 최근 3개월간의 사용자, 개방방식 (스마트오픈, 매직터치, 위젯),



오후 01:05
오후 12:22
오전 08:11
오전 07:51
2019-07-08 오후 04:50
2019-07-08 오후 01:08
2019-07-06 오전 09:56
2019-07-03 오후 08:08
2019-07-03 오후 08:08



해당 도어록에 새로운 사용자를 가족 구성원 초대와 Guest Key 생성중 선택하여 사용자를 추가하는 기능입니다.







1. 가족 구성원 초대 : 상대방 전화번호로 초대, 가족이나 정기적으로 출입하는 인원, 이용자 회원가입 필요

	가족 구성원 초대	Guest Key
회원가입	필요	필요없음
로그인	필요	필요없음
출입 일시지정	★능	가능
SMART KeyWe 사용	이용가능	이용불가

2. Guest Key : 투숙객, 손님 등의 임시이용자를 지정한 기간에만 이용할 수 있게 하는 기능입니다. 임시 사용자는 회원가입이 필요 없으며, 발급된 인증번호로 로그인 후 사용 가능합니다.

★ 손님권한으로 추가시 가능하나 임시이용자의

출입일시~종료일시가 아닌 지정한 이용기간 중 사용시간과

사용요일을 별도지정 해야함.

() 가족 구성원 초대

가족 구성원 초대는 [관리자], [구성원], [정기방문자] 3가지로 구분됩니다. 1. 관리자 (주인장 권한) : 다른 사용자를 초대하거나 삭제할 수 있습니다. 2. 구성원 : 문만 열기! 다른 사용자를 관리할 순 없지만, 시간에 관계없이 문을 열 수 있습니다. 3. 정기방문자 : 정해진 시간에만 오픈! 관리자가 지정해주는 요일 혹은 시간에만 출입이 가능합니다. 일회성으로 잠시 출입하는 사람, 가사도우미, 택배 등 정해진 시간에 출입하는 사람에 대해서 날짜와, 요일, 시간을 선택해서 문을 열 권한을 줄 수 있습니다.

••••• ?	9:00 AM	
<	사용자 관리	20
Family	Guest Key	On Hold
UNICor@ur	COR01 nicor.co.kr	
사용자 초대		8
23		Š
가족 구성원 최	트대 Gi	uest Key 생성
· 상대방 전화번호로 초대 · 가족이나 정기적으로 출입	· 지정한 출 하는 인원 · 택배기사	입기간에만 출입가능 , 투숙객등 일회성 출입인원

	[관리자] 추기	ŀ			[구성원] 추기	ŀ
••••• 奈 く	9:00 AM 가족 구성원 초대		••••• ? <	•	9:00 AM 가족 구성원 초대	
전화번호 초대하실시 +82 ▼	용자의 전화번호를 입력해 주세요. 휴대 전화번호	÷.	전화번호 +82	호 초대하실 /	사용자의 전화번호를 입력해 주세요. <mark>휴대 전화번호</mark>	÷.
도어록 권한 초대하	실 사용자의 권한을 선택해 주세요.		도어록	권한 초대히	·실 사용자의 권한을 선택해 주세요.	
관리자	구성원	정기 방문자		관리자	구성원	정기 방문자





[정기 방문자] 추가

전화번호 입력 후 [정기 방문자]버튼을 누르고
궈하 낙짜안 시간 유익 석정



확인

확인

정기 방문자



등록하여 사용 하시기를 권장 합니다. 2. 단말기 분실시 해당 홈페이지에서 사용 중지가 가능합니다.

●●●	●●●●● 令	9:00 AM Guest Key 생성		••••• ? 9:00	AM 생선와류
이름입력 초대할 Guest의 이름을 입력하세요. 예)택배기사	이름입력 초대할 G	est의 이름을 입력하세요. 예)택배기사		Ш ^т Guestine,	
이름을 입력하세요.	유니코		\mathbf{X}		
. 작일시 사용 시작일시를 지정해 주세요.				(~)
시작일 💼 시작시간	(①) Guest Key 생	성시 주의사항		Guest Key	/ 생성완료
료일시 사용 종료일시를 지정해 주세요.	클 Gue 어 군	est Key는 인증번호를 발생시켜 도 실한을 부여합니다. 우연의 일치로 9	드어록의 제 인해 제 3자	아래 정보를 확인하여 해당 사용 GuestKey는 회원가입 없이 인증	자에게 인증번호를 알려주세요. 번호 등록 후 사용 가능합니다.
종료일 💼 종료시간	で	한을 수령할 수 있습니다.		Guest Key	3494
	Guest Key	기능 이용 가이드 보기		이름	C
	주의사항을 획	안하였습니다.		사용기간 2019-07-1	0 09:40 ~ 2019-07-10 0
		확인		SMS로 전송	발급취소
확인		확인		다른 Gues	t 생성하기
이름과 시작일시, 종료일시를 입력	주의/ 호	사항을 확인하시 아이버튼에 체크	니고,	Guest Key 인 생성	!증번호 발급 완료







② 도어록 위치정보 : 우측에 설정된 위치가 표시되며, 우측 ≫버튼을 누르면 위치정보를 수정하실 수 있습니다.
③ 도어록 비밀번호 : 도어록 비밀번호를 수정할 수 있습니다.
※도어록과 블루투스 통신이 가능한 상태에서만 설정 가능합니다.
④ 1회용 비밀번호 : 한번만 사용할 도어록의 비밀번호를 설정합니다.
일회성으로 잠시 출입하는 사람(가사도우미, 택배)에게 유용한 기능입니다.
※도어록과 블루투스 통신이 가능한 상태에서만 설정 가능합니다.
※도어록과 블루투스 통신이 가능한 상태에서만 설정 가능합니다.

① 도어록 이름 : 우측에 도어록 이름이 표시되며, 우측 ≫ 버튼을 누르면 도어록 이름을 수정하실 수 있습니다.



스마트 오픈과 매직터치중 한가지만 선택해 사용하실 수 있으며, 스마트오픈을 ON하시면 매직터치 설정은 OFF됩니다.

문이 열림

※1회용 비밀번호를 재설정 할 경우, 이전의 1회용 비밀번호는 소멸됩니다.
⑤ 출입기록 알림수신 : 우측 스위치로 알림기능의 ON/OFF를 선택하실 수 있습니다.
⑥ 출입기록 알림발신 : 나의 출입을 다른 구성원에게 알림으로 보내고 싶지 않을경우, OFF로 설정해 사용하세요.
⑦ 도어록 삭제 : 해당 도어록을 앱에서 삭제하시려면 사용하세요.

⑧ 스마트오픈

등록된 도어록에 근접시 자동으로

도어록을 개방하는 기능입니다.

4. 동작감도 : 자신의 환경에 맞는 스마트오픈 동작감도를 설정하세요. 예를 들어 도어록이 너무 일찍 열려서 도착하기 전에 도어록이 잠길경우 동작감 도를 둔감으로 조절하여 좀 더 늦게 열리게 설정할 수 있습니다. 반대로 도착했는데도 도어록이 바로 열리지 않고 오픈 동작이 느릴 경우, 민감으로 조절하여 좀더 빨리 열리게 설정해 보세요.

3. 대기시간 : 매직터치가 적용된 후 도어록을 터치하여 열 수 있는 시간 입니다.

2. <mark>열림시간</mark> : 자신의 환경에 맞는 도어록 열림시간을 설정하세요. 예를들어 도어록이 너무 일찍 열려서 도착하기 전에 도어록이 잠기는 등의 문열림시간이 부족할경우 열림시간을 늘려서 사용하세요.

1. 거리설정: 도어록이 설치된 위치(도어록 등록시 선택한 위치)를 기준으 로, 설정한 반경거리내에 들어오게 되면 이를 감지하여 스마트 오픈, 매직터치기능을 준비하게 됩니다.

1 도어록 삭제	>
스마트 키위	
스마트 오픈 >	
1 매직터치 >	



SMART KEYWE

사용자의 위치정보를 이용하여 사용자가 외부에서 집으로 들어갈때 자동으로 도어록을 제어하여 편의성을 극대화 하기 위한 기능입니다. 개방 방식은 [스마트 오픈], [매직터치] 2가지로 구분됩니다. 사용자와의 거리 및 도어록 개방 방식을 설정할 수 있습니다.



스마트 키위기능은 사용자의 귀가 패턴을 인식하여 자체 학습 효과로 사용 일자가 늘어나면 신뢰도가 높아집니다.

- 3. 스마트 키위 기능은 반경 거리 안에서는 작동 하지 않습니다.
- 2. 처음 도어록 설치 후에 바로 작동 하지 않습니다. 일단 설정 된 반경거리를 벗어 난 후 다시 들어왔을 때 스마트 키위 기능이 활성화 됩니다.

1. 집안 내부에서 문이 열리는것을 방지하기 위해 반경 거리라는 제한을 두었습니다.

사용전 주의사항

사용자가 귀가하는 패턴을 인식하여 자동으로 도어록을 개방하는 기능입니다.



SMART OPEN이 불안한 사용자를 위한 키패드를 터치해 도어록을 개방하는 기능입니다.



100%의 성공을 보장하지 않습니다.

이 기능은 무선통신을 통해 작동하므로 설치환경에 따라 다른 결과가 나타날 수 있으며

App 설치 단말기 사양

- 3. 휴대폰 GPS 및 위치서비스를 활성화 해주세요. 4. 효율적인 위치정보 수집을 위해 wifi가 상시 켜져 있어야 합니다.
- 2. 도어록 등록 시 도어록 위치를 설정해 주세요.
- 1. 가입시 위치 정보 사용 동의를 해주셔야 합니다.

사용전 확인사항

- 6. 스마트 키위 기능은 무선 통신을 통해 작동합니다. 설치환경에 따라 다른 결과가 나타날 수 있으며, 100% 의 성공을 보장 하지 않습니다.
- 자체적인 학습 효과로 사용횟수가 늘어나면 신뢰도가 높아집니다.
- 5. 스마트 키위 기능은 사용자의 귀가 패턴을 인식합니다.
- 마트 키위 기능이 작동합니다.
- (안드로이드 폰 일 경우 100m ~ 400m) 200m로 설정 시 200m 밖으로 나갔다 와야 스
- 예를 들어 집 바로 앞 편의점에 다녀올 때에는 작동 하지 않습니다. 4. 반경 거리는 200m ~600m 사이로 설정 할 수 있습니다.

App을 정상적으로 설치하고 사용하기 위해서는 사용하는 단말기가 다음의 사양을 충족해야 합니다.

Android

- OS Version 5.0 (롤리팝) 이하 버전의 단말기의 경우 성능이 제한될 수 있습니다.
- Bluetooth 4.0 이상이 탑재 된 단말기
- 1280*720 이상의 해상도를 해상도를 가진 단말기
- 국내에서 국내에서 2014 년부터 판매되는 거의 모든 단말기는 단말기는 위 사양을 충족 합니다.

iOS

- iOS 8.0 이상이 설치 된 iPhone 5 이상의 이상의 단말기

• 공통 적용 사항

- 정상적으로 개통되어 개통되어 사용되고 있는 단말기
- Smart Open기능 사용하기 위해서는 3G 또는 4G 네트워크 사용, Wifi ON 조건이 설정되어야 설정되어야 함.
- 도어록을 정상적으로 사용하기 위해 Bluetooth를 상시 ON 으로 설정해야 함.